

Artemis Basic



Características principales

- Su excelente diseño industrial ofrece una agradable experiencia de uso.
- Compatible con la conexión al inversor (accesorios opcionales) por medio de RS485 para realizar la gestión de la carga en el sistema de almacenamiento de energía residencial.

Especificaciones



	Artemis Basic 7	Artemis Basic 11
Información del producto		
Modo de carga	Modo 3 (IEC 61851-1)	
Potencia nominal y corriente de salida	7,4 kW/32 A máx.	11 kW/16 A máx. (Entrada trifásica) 3,7 kW/16 A máx. (Entrada monofásica)
Voltaje nominal de entrada	230 V CA ±10 %, 50/60 Hz, monofásico (L1+N+PE)	400 V CA ±10 %, 50/60 Hz, trifásico L1+L2+L3+N+PE) 230 V CA ±10 %, 50/60 Hz, monofásico (L1+N+PE)
Sistema de puesta a tierra	TN-S, TN-C-S, TT, IT (L1+L2 230 V CA monofásico, opcional)	
Interfaz de carga	1 enchufe de tipo 2 (caja C)	
Medición	Chip de medición integrado, precisión: 1 %	
RCD interno	6 mA CC	
Protección	Sobrecorriente, sobretensión, subtensión, corriente residual, sobretemperatura, fallo a tierra, protección contra sobretensiones integrada	
Interfaz de usuario		
Tipo de pantalla	No	
Indicación de estado	Indicador LED	
Botón de parada de emergencia	Opcional	
Autenticación del usuario	Tarjeta RFID sin conexión	
Lector RFID	ISO/IEC 14443 A	
Comunicación		
Conectividad	RS485	
Bluetooth	No	
Comunicación con el back-end	No	
Comunicación con el EV	Piloto de control	
Medioambiental		
Temperatura de funcionamiento	-30 a 50 °C	
Temperatura de almacenamiento	-40 a 85 °C	
Humedad	5 a 95 % sin condensación	
Altitud	≤3000 m sobre el nivel del mar	
Mecánica		
Grado de protección IP	IP65	
Valoración IK	IK10	
Longitud del cable de carga	5 m	
Dimensiones (AnxAlxP)	280x280x148 mm (poste: 100x1210x50 mm)	
Peso	Aprox. 4,0 kg (caja C, cable de carga de 5 m incluido)	
Instalación	Montaje en pared, montaje en poste (el poste es opcional)	
Certificación y normas		
Normas y conformidad	IEC 61851-1, IEC 62955, IEC 61851-21-2, Directiva 2014/35/UE, Directiva 2014/53/UE, RoSH 2.0, REACH	
Certificación	CE-RED, CB	